

ワイヤレス 防水型押しボタン

REVEX

大音量・激しく光る チャイム 警告・警報表示 ピカフラッシュ

ボタンを押すと離れた場所へ
[音]と[激しい光]でお知らせします



XP4010A

XPシリーズ

屋外見通し距離

最大 180m

着信音

64音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし

- 豊富な商品ラインナップの中から、用途に合わせた増設や組み合わせが自由自在
- 送信機・受信機共に防雨仕様で雨や水がかかる場所でも設置可能
- 激しい光と豊富な着信音や音声でお知らせします(64音)
- 256通りのIDコードで混信しません

XP10A 防水形押しボタン送信機

XP4000 警報表示受信チャイム

送信機
防水
仕様
IP67相当



受信機
防雨
仕様
IP55相当



ピンポン

28個のLEDがフラッシュ

付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【押しボタン送信機(XP10A)用】取付用 両面テープ×1/取付用 ネジ×2/
取付用 リブ×2/コイン形リチウム電池CR2032×2(テスト用)

【受信チャイム(XP4000)用】取付用 ネジ×1/取付用 リブ×1/滑り止めシート×1
【共通】IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1/取扱説明書

用意する物 単2形アルカリ乾電池3本、小さめの(+)ドライバー(No.1)、
(+)ドライバー(ネジで取り付けする場合)

使用
電源

送信機 コイン形リチウム電池CR2032×2個
XP10A (テスト用付属)

受信機 単2形アルカリ乾電池3本(別売)または、
XP4000 専用ACアダプターX0505またはX0505B(別売)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類 【IDコード数】256通り: 記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

押しボタン送信機(XP10A)

【電源】DC6V:コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが赤点滅 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)、A(戻り)を押して、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内/屋外(耐塵形・防湿形(IP67相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】60(W)×70(H)×27(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約38g(電池を含まない)

警報表示受信チャイム(XP4000)

【電源】DC6V:単2形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命】約6ヶ月[1日10回受信、受信表示(音と光)、音の種類1番(ピンポン音A)時] 【電池切れ表示】送信機電池切れランプが緑点滅 受信機電池切れランプが赤点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時に赤ランプ28個が激しく点滅または流れる 切替可能 【受信表示】 メロ (音と光)/ メロ (音のみ)/ メロ (光のみ) 切換可能 【動作時間】1回/30秒/60秒/連続 切換可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、A(戻り)を押して選曲 【音量調節】音量ボタン メロ 大(▲)/小(▼)8段階 【音量可変範囲】45dB~110dB(約)/1m 【使用エリア】屋内/屋外 防塵形・防湿形(IP55相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】87(W)×135(H)×54(D)mm 【本体質量】約210g(電池を含まない)
※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。



JAN コード
XP4010A
4943125 710644

MADE IN CHINA

商品に関するお問い合わせはこちら
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



TEL:0570-666-365

受付時間:月~金 10~12時/13~16時(土・日・祝日を除く)