

REVEX

ワイヤレス タッチセンサー 呼び出しチャイム セット

送信機にタッチすると離れた場所へ
[音]と[光]でお知らせします



XPシリーズ

XP710T/XP710T

屋外見通し距離

最大 150m

着信音

64音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし

- タッチセンサーに触れるだけで送信します
- 豊富な商品ラインナップの中から、用途に合わせた増設や組み合わせが自由
- 256通りのIDコードで混信しません

XP10T

タッチセンサー送信機

屋内専用

XP700

受信チャイム 屋内専用



ピンポン



光と音でお知らせします

付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【タッチセンサー送信機(XP10T)用】 取付用 両面テープ×1／取付用 ネジ×2／取付用 リブ×2／コイン形リチウム電池CR2032×2(テスト用)
【受信チャイム(XP700)用】 取付用 ネジ×1／取付用 リブ×1
【共通】 IDコード設定スイッチ切替用(－)ミニドライバー×1／取扱説明書

用意する物

新品単3形アルカリ乾電池3本、小さめの(+)ドライバー(No.1)、
(+)ドライバー(ネジで取り付ける場合)

使用
電源

送信機 コイン形リチウム電池
XP10T CR2032×2個(テスト用付属)

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)または、
XP700 専用ACアダプターX0505またはX0505B(別売)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大150m／屋内見通し最大75m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類 【IDコード数】256通り：記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

タッチセンサー送信機(XP10T)

【電源】DC6V：コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命】約1年(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが赤点滅 【電源スイッチ】なし 【送信方法】タッチセンサーに触れると送信 【送信周波数】315MHz帯 【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)、A(戻り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃～+45℃【外形寸法】本体：40(W)×81(H)×24(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約40g(電池を含まない)

受信チャイム(XP700)

【電源】DC4.5V：単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯：設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) 【受信表示】音と光／音のみ／光のみ 切替可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、A(戻り)を押して選曲 【音量調節】音量ボタン大(▲)／小(▼)8段階 【音量可変範囲】45dB～90dB(約)／1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃～+45℃ 【外形寸法】90(W)×91(H)×32(D)mm 【本体質量】約85g(電池を含まない)

※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。



JAN コード
XP710T
4943125 710668

JAN コード
XP710T (箱入)
4943125 711429

MADE IN CHINA

Nakabayashi
ナカバヤシ株式会社