

REVEX

カバー付 PT88 プログラムタイマー

省エネ
応援商品

AC100V専用 最大入力
50/60Hz共用 1,500Wまで

電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できます（15分単位）
一度セットすれば毎日繰り返します
●カバー付きなので安心です



サーキュレーター



イルミネーション



ライト



ほこりの侵入や、誤ってダイヤルに触れて、誤作動することを防ぎます

フタを閉じたイメージ



ショートしない
トラッキング
防止プラグ



AC100V
専用、最大
1500Wまで

用途

換気扇
ホットカーペット
水槽のライト
扇風機
イルミネーション
蚊取り機 など

使用できる電気器具

ヒーター使用器具	1500W以下	電気ポット、電気カーペット、便座など
トランス使用器具	750W以下	テレビ、ステレオ、AV機器など
モーターを使用した器具	400W以下	扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具(電球)	750W以下	蛍光灯、スタント、イルミネーションなど
照明器具(LED)	250W以下	LED照明、LEDイルミネーションなど
メタルハライドランプ	250W以下	照明など

エアコン・オイルヒーターには使用できません。

※電気器具に電源が入った際に大きな電流が流れるため、電気器具によって上限の容量(W数)が異なります。

PS JET PC
本体材質

MADE IN CHINA

仕様

入力電圧	AC100V、50/60Hz (裏側のスイッチで周波数を切り替えます)
出力電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	1W以下
定格入出力容量	1,500Wまで (抵抗負荷のとき)
時計誤差	±10分(最大)/24時間
タイマー誤差	±5分/15分間
ON/OFF動作数	1動作~48動作(15分単位)
外形寸法	H82×W80×D41mm(突起物は除く寸法)
質量	約150g
本体材質	ポリカーボネイト

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。



パッケージサイズ
H20×W11.3×D4.5cm



4 943125 711733

Nakabayashi
ナカバヤシ株式会社